

# ASSA Unimille version D

2-myntsfunktion  
Mynt- och kortlås



## Användningsområde

Unimille myntlås variant D är alltid försett med myntbox. Användaren laddar låset med två mynt och kan sedan öppna och stänga skåpet obegränsat antal gånger utan att ladda om låset. När skåpet lämnas trycker man på (R) returknappen och det ena myntet återlämnas medan det andra går i myntboxen som avgift. Materialval och konstruktion är gjorda för att klara fuktiga och korrosiva miljöer. Låset levereras alltid med utbytbara cylindrar och i huvudnyckelsystem. Cylindrarna kan väljas med medelhög eller hög säkerhetsnivå. Unimille myntlås beställs i antingen höger eller vänsterutförande beroende på hur skåpdörren öppnas. Om ett runt hål är gjort i skåpdörren rekommenderas förstärkningsplåt 492875. Denna beställs separat.

## Funktion

Låsning möjliggörs när båda mynten laddats i låset. Låset kan därefter öppnas och stängas obegränsat antal gånger. Först när låset låses upp och R-knappen trycks in returneras det ena myntet och det andra myntet faller ned i myntboxen som avgift. Myntlåset är konstruerat så att nyckeln alltid stannar i låset efter användning. Om fel myntslag används så kommer detta att falla igenom låset ner i returriännan alternativt myntboxen och riskerar inte att blockera låset.

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**



# ASSA Unimille version D

## 2-myntsfunktion Mynt- och kortlås

### Myntlås

Artikelnummer inkluderar inte cylinder. Denna beställs separat.

Art. nr.	Version	H/V	Myntbox
290604	D	H	Ja
290608	D	V	Ja

### Cylinder

Unimille myntlås kan förses med olika cylindertyper. Vid medelhög säkerhet används 5-stift och 6-stift cylindrar. För högsta säkerhet används den patenterade Desmo cylindern vars nycklar endast är tillåtna att tillverkas av ASSA OEM. Varje cylinder inkluderar två stycken nycklar enligt ordertabellen.

Ett antal funktioner kan fås oavsett cylindertyp:

- "Bötesfunktion": Bötesfunktionen innebär att man kan förhindra att skåpanvändare "permanentar" sitt skåp genom att inte lämna kvar nyckeln efter avslutad användning. Väljer du Desmocylindern till dina Unimille lås får du bötesfunktionen som standard. Låsägaren kan med en speciell nyckel tömma låset på panten (myntet) och därmed återställa lås där nyckeln ej lämnats kvar. Den som har behållit nyckeln måste lägga i ny pant när han/hon återvänder till

skåpet för att kunna fortsätta använda det. Denna funktion är standard på lås med Desmocylindern och kan fås som tillval på 6-stiftcylindern.

- Utbytbar cylinder: ASSA Unimille levereras alltid med utbytbara cylindrar vilket ger flera fördelar, till exempel kan cylindern till enskilt myntlås snabbt och enkelt bytas ut om nycklar skulle komma på drift. För att kunna byta cylindern krävs en utbytesnyckel.

- Huvudnyckelsystem: Låsen levereras alltid i huvudnyckel system.

Notera att cylindern behöver överrensstämma med motsvarande myntlås, dvs. myntlås i högerutförande kräver cylinder i högerutförande och vice versa.

### Nycklar

Om det finns behov av fler än de 2 inkluderade nycklarna kan dessa beställas separat enligt ordertabellen. 5-stift och 6-stiftcylindrarna erbjuder tre olika nyckelgrepp: Maxi (26 mm långt), Mini (18,5 mm långt) och armbandsgrepp (för att monteras på armband i t.ex. bad). Bötesnyckel, utbytesnyckel och huvudnycklar beställs separat.

Notera att i vissa fall behöver nycklarna beställas så att de överrensstämmer med motsvarande cylinder dvs. cylinder i höger-utförande kräver nycklar i högerutförande och vice versa. Nyckel för bötesfunktion förutsätter att cylindern som den ska användas medger funktionen.

### Ordertabell - cylinder

Art. nr.	Cylindertyp					Nyckeltyp				H/V	Cylinderlängd
	5-stift	6-stift	Bötes	6-stift Bötes	Desmo Bötes	Maxi	Mini	Armband	Desmo		
493067	x					x				H	29 mm
493078	x						x			H	29 mm
493082	x							x		H	29 mm
493077	x					x				H	29 mm
493080	x						x			V	29 mm
493084	x							x		V	29 mm
493036		x				x				H	29 mm
493079		x					x			H	29 mm
493083		x						x		H	29 mm
493045		x				x				V	29 mm
493081		x					x			V	29 mm
493085		x						x		V	29 mm
493086			x			x				H	29 mm
493088			x				x			H	29 mm
493090			x					x		H	29 mm
493087			x			x				V	29 mm
493089			x				x			V	29 mm
493091			x					x		V	29 mm
493037					x				x	H	29 mm
493076					x				x	V	29 mm

**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA OEM AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 74 51

Customer support:  
phone +46 (0)16 17 79 50  
fax +46 (0)16 17 70 18  
e-mail: csg@assaoem.se

www.assa.se

# ASSA Unimille version D

2-myntsfunktion  
Mynt- och kortlås

Ordertabell - nyckel

Art. nr.	Nyckeltyp													H/V			
	5-stift				6-stift					Desmo							
	Användar- nyckel			Huvudnyckel (Maxi)	Utbytesnyckel (Maxi)	Användar- nyckel			Huvudnyckel (Maxi)	Utbytesnyckel (Maxi)	Bötesnyckel (Maxi)	Användarnyckel	Huvudnyckel		Utbytesnyckel	Bötesnyckel	
	Maxi	Mini	Armband			Maxi	Mini	Armband									
491155	x																H/V
492164		x															H/V
492934			x														H/V
491058				x													H/V
493138					x												H
493139					x												V
491243						x											H/V
492891							x										H/V
493106								x									H/V
491246									x								H/V
493100										x							H
493108										x							V
493101											x						H/V
492373												x					H/V
362983													x				H/V
493128														x			H
493129														x			V
493130															x		H/V



**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user  
needs for security, safety and  
convenience.

ASSA OEM AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 74 51

Customer support:  
phone +46 (0)16 17 79 50  
fax +46 (0)16 17 70 18  
e-mail: [csg@assaom.se](mailto:csg@assaom.se)

[www.assa.se](http://www.assa.se)